




Gratulujemy zakupu urządzenia myPOS Combo e  
rewolucyjnego terminala przenośnego do bezpiecznego przyjmowania płatności kartami  
debetowymi i kredytowymi!

Przed użyciem swojego nowego terminala płatniczego myPOS Combo prosimy  
zarejestrować się na: [www.mypos.com](http://www.mypos.com), aby otrzymać darmowe konto elektroniczne i aktywować urządzenie myPOS Combo.

## Oto jak zacząć:




### 1. Jak przyjmować opłaty

Naciśnij zielony przycisk (O), aby przejść do ekranu **Płatność**, i wprowadź wartość transakcji. Potwierdź, naciskając zielony przycisk (O). W zależności od rodzaju karty Twojego klienta – włóż kartę do dolnego czytnika, przeciągnij ją lub przytrzymaj kartę lub smartfon nad czytnikiem NFC, aby przetworzyć płatność.


### 2. Jak unieważnić transakcję

Tylko ostatnia transakcja zapłaty lub zwrotu może zostać unieważniona.  
Aby unieważnić transakcję, przejdź do ekranu głównego i naciśnij przycisk **Menu**. Wybierz: **Ostatnia transakcja nieważna** i potwierdź zielonym przyciskiem (O).



### 3. Jak dokonać zwrotu

Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu**. Wybierz: **Zwrot** i potwierdź zielonym przyciskiem (O). Wprowadź wartość zwrotu i naciśnij zielony przycisk (O), by potwierdzić. Włóż, przeciągnij lub przytrzymaj kartę lub smartfon nad czytnikiem NFC i wprowadź kod PIN, jeśli jest potrzebny.



## 4. Jak wydać pokwitowanie

Terminal płatniczy myPOS Combo automatycznie wydrukuje kopię pokwitowania dla sprzedawcy po udanej transakcji. Po 3 sekundach urządzenie wydrukuje kopię pokwitowania dla klienta.

## 5. Jak dokonać doładowania

Na ekranie głównym wybierz **Menu** i następnie naciśnij: Doładowanie mobilne. Wprowadź numer telefonu komórkowego oraz kod kraju i potwierdź zielonym przyciskiem (O). Wybierz operatora klienta i wprowadź lub wybierz wartość doładowania. Potwierdź zielonym przyciskiem (O). Następnie zostanie wyświetlona informacja o transakcji.

## 6. Jak wysłać żądanie zapłaty

Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Menu** i następnie naciśnij Wyślij żądanie zapłaty. Wprowadź żądaną wartość i potwierdź zielonym przyciskiem (O). Wprowadź numer telefonu komórkowego klienta z kodem kraju i potwierdź zielonym przyciskiem (O). Wprowadź okres ważności żądania zapłaty i potwierdź zielonym przyciskiem (O). Wprowadź nazwisko odbiorcy (opcjonalne) i potwierdź zielonym przyciskiem (O). Wprowadź powód płatności (opcjonalne) i potwierdź zielonym przyciskiem (O). Zostaną wyświetlone szczegóły wysłanego żądania zapłaty. Naciśnij dowolny przycisk, aby opuścić ekran.

## 7. Jak zaktualizować oprogramowanie terminala?

To proste! Zostaniesz powiadomiony/powiadomiona, gdy aktualizacja będzie dostępna. Wykonaj wtedy następujące kroki:

Naciśnij przycisk „FUNC” i następnie wybierz: „Aktualizacja oprogramowania”. Urządzenie automatycznie wyszuka aktualizację, pobierze je i zainstaluje. Następnie naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć urządzenie. Włącz je ponownie, aby cieszyć się ulepszeniami!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do sekcji najczęściej zadawanych pytań na [www.mypos.com](http://www.mypos.com)